

FI-Auslöseblock für FAZ, 63A, 4pol, 100mA, Typ S/A



Sonepar Artikelnummer	120508310
EAN	4015081666768
Hersteller Artikelnummer	170167
Hersteller Typ	FBSMV-63/4/01-S/A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,355
Zolltarif Nr.	85362010

Aufsetzbare Fehlerstrom-Schutzschaltereinheit FBSmV, 4-polig, Zusätzliche FI-Schutz-Einheit, Bemessungsstrom Ein: 63 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A, Typ S/A, Empfindlich auf Wechselstrom und pulsierenden Gleichstrom, stoßstromfest 5 kA, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Nennspannung	240 .. 415 V	Nennstrom	63 A	Bemessungsfehlerstrom	0.1 A
Polzahl	4	Fehlerstrom-Typ	A	Bemessungsfehlerstrom einstellbar	Nein
Max. Verzögerungszeit	40 ms	Verzögerungszeit einstellbar	Nein	Stoßstromfestigkeit	5 kA
Frequenz	50 Hz	Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Verlustleistung	7.4 W	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0.75 .. 35 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0.75 .. 35 mm²
Fehlauslöseschutz	Nein	Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.355 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Produktpräsentation • Maßzeichnung