

Printrelais, Remanenzrelais mit einer Spule, 1 W für 16A, Spule 12VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120477047
EAN	8012823109008
Hersteller Artikelnummer	40.61.6.012.4000
Hersteller Typ	40.61.6.012.4000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,017
Zolltarif Nr.	85364900

Printrelais, bistabil (Remanenzrelais mit einer Spule), 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 5.0 mm Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 12 V AC/DC*, 1 W / 1 VA, 130 Ohm *zum Resetten und zur Ansteuerung mit einer AC Spannung sind externe Bauteile erforderlich (Siehe Katalog Serie 40) Relaischutzart: RT II

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	12 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 V	Spannungsart zur Betätigung	AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Nennstrom	16 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	12 V	Antrieb, Polung	gepolt	Schaltverhalten des Antriebs	Remanenz
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast	Werkstoff des Kontaktes	Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	12 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	12 V	Betriebsspannung DC	12 V	Max. Einschaltstrom	30 A
Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	Breite	12.4 mm
Höhe	25 mm	Tiefe	29 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.017 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite