# PRODUKTDATENBLATT

## Verschienung 4TE für PXS24 Elektronische Absicherung für 24V DC

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120492612 |
| EAN | 9010238036444 |
| Hersteller Artikelnummer | PXS24BB00004 |
| Hersteller Typ | PXS24-BB/80A/4TE |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,017 |
| Zolltarif Nr. | 85369010 |

Zuverlässiger modularer elektronischer Überlastschutz für 24V DC-Systeme, einfache Verschienung, fixer oder variabler Amperage, optional mit Steuerungsein- und Fehlermeldungsausgang, Steckklemmen (+ 24 V und 0 V) für bis zu 3 Lasten, robustes Design, lokal und (optional) ferngesteuert

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Phasen** | 0 | **Polzahl** | 1 | **Teilungsmaß** | 17.5 mm |
| **Querschnitt** | 16 $mm^2$ | **Länge** | 70 mm | **Breite in Teilungseinheiten** | 4 |
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 80 A | **Ausführung des elektrischen Anschlusses** | sonstige | **Geeignet für Anzahl Geräte** | 4 |
| **Zuschneidbar** | Nein | **Isoliert** | Nein | **Bemessungsstoßspannung** | 0 kV |
| **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq** | 0 kA | **Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue** | 30 V | **Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw** | 0 kA |
| **Geeignet für Geräte mit N-Leiter** | Nein | **Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter** | Ja | **Farbe** | sonstige |
| **Herkunftsland** | DE | **Zolltarifnummer** | 85369010 | **Gewicht** | 0.017 kg |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:**

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*