


Erdschlussauslöser, 3p



Sonepar Artikelnummer	121049788
EAN	4015082667214
Hersteller Artikelnummer	266721
Hersteller Typ	+NZM4-XT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,025
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: nicht UL/CSA-zugelassen. Unabhängig von Netz- und Steuerspannungen. $I_g = 0.35-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 \times I_n$, $t_g = 0-20-60-100-200-300-500-750-1000ms$. Nur geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Schutzschaltern mit elektronischen Freischaltungen. Nicht in Kombination mit Motorschutzschaltern NZM...-ME. Anzeige des Erdschlussfehlers im optionalen DMI-Kommunikationsmodul. Verwendbar für: NZM4, N4, NS4, NZM4-NA

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Bemessungsfehlerstrom	630 .. 1600 A	Max. Ansprechverzögerungszeit	1000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V
Verzögerungszeit einstellbar	Ja	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.025 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation