

LC 10W 150mA-400mA flexC C EXC LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403054
Hersteller Artikelnummer	28000692
Hersteller Typ	28000692
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,119
Zolltarif Nr.	85044095

6-10W / 150mA-400mA (150mA voreingestellt), 10W ab 225mA Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Einbauversion Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung) Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer 100.000h / 5 Jahre Garantie Abm.: 105 x 70 x 22mm

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	15 .. 40 V
Ausgangsstrom	150 .. 400 mA	Ausgangsleistung	6 .. 10 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja	Eingangsspannung	220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	105 mm
Breite	70 mm	Höhe	22 mm
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	0.119 kg		