

Vorschaltgerätebox 600-2A-1CH-RPA ACC.



Sonepar Artikelnummer	121108712
EAN	8018367733228
Hersteller Artikelnummer	3118130
Hersteller Typ	3118130-WIN PRO
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	3,41
Zolltarif Nr.	85044095

Vorschaltgerätebox 600-2A-1CH-RPA ACC.

Technische Daten

Ausführung	statisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsspannung	172 .. 360 V	Ausgangsstrom	300 .. 3000 mA
Ausgangsleistung	100 .. 600 W	Schutzart (IP)	IP66	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung D4i	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein	Eingangsspannung	220 .. 415 V	Leistungsaufnahme	600 W
Frequenz der Eingangsspannung	50 .. 60 Hz	Wirkungsgrad	92 %	Selbstständig arbeitend	Ja
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/ N-Erde)	10 kV	PWM-Modulation	Nein	Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	6 kV
Überlastschutz	Ja	Notstromversorgungssystem	ohne	Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 .. 25 °C	Kurzschlussicher	Ja	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	4	Lebensdauer Betriebsgerät	75000 h	Länge	335 mm
Breite	144 mm	Höhe	59 mm	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	3.410 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Maßzeichnung