

Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 33,3 kVar, 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz



Sonepar Artikelnummer	120374360
EAN	4015082940546
Hersteller Artikelnummer	294054
Hersteller Typ	DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,02
Zolltarif Nr.	85364900

Zum Schalten in zentralen Kompensationssystemen mit 180-fachen transienten Spitzen. Die Kondensatoren werden über die voreilenden Hilfsschalter und die eingebauten Drahtwiderstände vorgeladen, wodurch der Einschaltstoßstrom reduziert wird.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz	33.3 kvar	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz	33.3 kvar	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Breite	55 mm
Höhe	190 mm	Tiefe	147 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	1.020 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild