

Fehlerstromschutzschalter FRCDM-63/4/01-G/A



Sonepar Artikelnummer	121151974
EAN	9010653039075
Hersteller Artikelnummer	EP-501268
Hersteller Typ	FRCDM-63/4/01-G/A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,32
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter FRCDM, 4-polig, Bemessungsstrom Ein: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A, Typ G/A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	63 A	Bemessungsfehlerstrom	0.1 A
Fehlerstrom-Typ	F	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Ja	Kurzzeitverzögerter Typ	Ja	Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA
Stoßstromfestigkeit	3 kA	Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Einbautiefe	80 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	10 .. 35 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 35 mm ²	Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm	Explosionsschutz	Nein
Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.320 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild