

COUNTIS E18 Direktzähler 1ph. 80A Ethernet MID



Sonepar Artikelnummer	121374063
EAN	3596032942434
Hersteller Artikelnummer	48503048
Hersteller Typ	COUNTIS E18 80A MID
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	0,27
Zolltarif Nr.	90283011

Wirkenergiezähler und Blindenergiezähler einphasig, bidirektionale Zählung MID-zertifiziert nach Modul B + D Abmessungen: 2TE, 7-stellige hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige Schutzart: IP51, plombierbare Abdeckung, Anschlussquerschnitt 1,5..6mm² Mehrfachmessung über das Display verfügbar Protokoll: MODBUS TCP, HTTP, NTP, DHCP, Geschwindigkeit 10/100Mbps Vollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen, Teilzählermessung (Start/Stop/Nullstellung), Zweitarif Management:T1, T2

Technische Daten

Zählertyp	elektronisch	Nennstrom (In)	80 A	Maximalstrom (Imax)	80 A
Nennspannung (Un) N-L	184 .. 276 V	Polart	1-phasig	Ausführung	Direktmessung
Tarifausführung	Multitarif	Zulassung	Measuring Instruments Directive	Montageart	REG
Frequenz	50 Hz	Genauigkeitsklasse	B	Energieart	Wirk- und Blindleistung
Geeignet für	Bezug/Lieferung	Tarifsteuerung	extern	Geeicht	Ja
Impulsausgang	optisch	Impulsrate	10 Imp/kWh (kvarh)	Anzeigeart	digital
Breite in Teilungseinheiten	2	Breite	36 mm	Tiefe	68 mm
Höhe	118 mm	Ausführung der Schnittstelle	sonstige	Anzahl der Stellen	7
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	90283011
Gewicht	0.270 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite