

Unterspannungsauslöser, 110-130VAC, +2fS



Sonepar Artikelnummer	120210887
EAN	4015082596484
Hersteller Artikelnummer	259648
Hersteller Typ	NZM2/3-XUHIV20110-130AC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,132
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zur Verriegelung und Lastabwurf-Stromkreise, sowie für die voreilende Aktivierung der Unterspannungsfreisetzung in Hauptschalter-Anwendungen. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Arbeitsstromauslöser aktiviert ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schalters während der Einschaltversuche sicher verhindert

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 .. 130 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Kontakte als Schließer	2
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	110 .. 130 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Verzögert	Nein	Geeignet für Leistungsschalter	Nein
Geeignet für Lastschalter	Ja	Geeignet für Motorschutzschalter	Nein
Geeignet für Überlastrelais	Nein	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.132 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation