

Leistungsschalter für Motorschutz , 1,6-2,5A Magn. 32,5A



Sonepar Artikelnummer	120394787
EAN	9005738205124
Hersteller Artikelnummer	M4-32R-2,5
Hersteller Typ	M4-32R-2,5
Hersteller Name	BENEDIKT & JÄGER
Gewicht (Kg)	0,373
Zolltarif Nr.	85362010

Leistungsschalter für Motorschutz,Sicherungslose Bauart, Drehgriff, 1,6-2,5A Magn. 32,5A

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	1.6 .. 2.5 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	32.5 A	Auslösetechnik	elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	0.55 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit integriertem Hilfsschalter	Ja	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Ja	Phasenausfallempfindlich	Nein	Bemessungsdauerstrom I _u	32 A
Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechni k	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussaussc haltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	100 kA	Schutzart (IP)	IP20	Höhe	105 mm
Breite	45 mm	Tiefe	100 mm	Herkunftsland	KR
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.373 kg		