

Koppelrelais



Sonepar Artikelnummer	121131940
EAN	8012823280042
Hersteller Artikelnummer	38.61.3.125.0060
Hersteller Typ	38.61.3.125.0060
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,032
Zolltarif Nr.	85364900

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC, Spulenspannung 125 V AC, Kontaktmaterial AgNi, LED, Reststromunterdrückung und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschlusss	Komplettgerät mit Sockel	Ja	Mit LED-Anzeige	Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 .. 125 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Nennstrom	6 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	110 .. 125 V
Antrieb, Polung	ungepolt	Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast	Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Betriebsspannung AC 50 Hz	110 .. 125 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	110 .. 125 V
Max. Einschaltstrom	10 A	Schutzart (IP)	IP20	Breite	6.2 mm
Höhe	93.6 mm	Tiefe	76 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.032 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite