

Stromstossschalter Reiheneinbau, SELV Anwend., elektronisch, 1 W 16A, 12VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120476482
EAN	8012823231372
Hersteller Artikelnummer	13.01.0.012.0000
Hersteller Typ	13.01.0.012.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,089
Zolltarif Nr.	85364900

Stromstoßschalter mit Elektronikeingangsschaltung, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, Kontaktmaterial AgSnO2, 100 % ED, ist für SELV-Anwendungen geeignet, Spannungsfestigkeit zwischen Versorgung und Kontakte: 4 kV, Anschlussspannung: 12 V AC/DC

Technische Daten

Funktion	elektronisch Schalter	Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Steuerspannung 1	12 V	Steuerspannungsart 1	AC/DC
Bemessungsschaltstrom	16 A	Breite in Teilungseinheiten	2	Einbautiefe	58 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Frequenz der Steuerspannung 1	50 .. 60 Hz	Versorgungsspannung	12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Max. Glühlampenlast	2000 W	Max. Leuchtstofflampenlast	1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	1000 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	750 VA	Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	12 A
Geeignet für Handbedienung	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.089 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite