

Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 0,16 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 95



Sonepar Artikelnummer	121283686
Hersteller Artikelnummer	914800
Hersteller Typ	DTZ0,16(*/*)*
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,5
Zolltarif Nr.	85043180

Dreiphasen-Steuertransformator ausgeführt nach VDE 0550, VDE 0550 Teil1, IEC/EN 61558-2-2, VDE0570 Teil 2-2 als Sicherheitstransformator VDE 0570 Teil 2-6 und als Trenntransformator VDE 0570 Teil 2-4, UL 506, CSA 22.2 No.66, OVE. Nenneingangsspannung wählbar von 50-950V +- 5%, Nennausgangsspannung kann zwischen 18,5 - 1000 Nennleistung 0,16 kVA gewählt werden (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung / Nennausgangsspannung

Technische Daten

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator	Ja	Ausgeführt als Trenn-Transformator	Ja	Primärspannung 1	50 .. 950 V
Sekundärspannung 1	18.5 .. 1000 V	Bemessungsleistung	160 VA	Ausgeführt als Spar-Transformator	Nein
Primärspannung 2	50 .. 950 V	Primärspannung 3	50 .. 950 V	Primärspannung 4	50 .. 950 V
Primärspannung 5	50 .. 950 V	Primärspannung 6	50 .. 950 V	Primärspannung 7	0 V
Primärspannung 8	0 V	Primärspannung 9	0 V	Primärspannung 10	0 V
Sekundärspannung 2	18.5 .. 1000 V	Sekundärspannung 3	18.5 .. 1000 V	Sekundärspannung 4	18.5 .. 1000 V
Sekundärspannung 5	18.5 .. 1000 V	Sekundärspannung 6	18.5 .. 1000 V	Sekundärspannung 7	0 V
Sekundärspannung 8	0 V	Sekundärspannung 9	0 V	Sekundärspannung 10	0 V
Schaltungsart	sonstige	Isolierstoff-Klasse nach IEC 85	B	Kurzschlussfest	Nein
Relative Kurzschlussspannung uk	9.5 %	Leiter-Material	Kupfer	Breite	125 mm
Höhe	134 mm	Tiefe	75 mm	Schutzart (IP)	IP00
Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85043180
Gewicht	2.500 kg				