

Umschalter 3-polig 1-0-2



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120061916       |
| EAN                      | 9005738736963   |
| Hersteller Artikelnummer | M20 E U3+G2     |
| Hersteller Typ           | M20 E U3+G2     |
| Hersteller Name          | BENEDIKT&JAEGER |
| Gewicht (Kg)             | 0,167           |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

Umschalter 32A Einbau 3-polig

Technische Daten

|                             |             |                                                       |          |                                     |                  |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| Ausführung des Schalters    | Umschalter  | Polzahl                                               | 3        | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub> | 32 A             |
| Anzahl der Schaltstellungen | 3           | Mit Nullstellung                                      | Ja       | Ausführung des Betätigungselements  | kurzer Drehgriff |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP40        | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V    | Mit Rückzug in Nullstellung         | Nein             |
| Gerätebauart                | Einbaugerät | Breite in Teilungseinheiten                           | 0        | Geeignet für Bodenmontage           | Nein             |
| Geeignet für Frontmontage   | Ja          | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein     | Geeignet für Zwischenbau            | Nein             |
| Komplettgerät im Gehäuse    | Nein        | Frontschildgröße                                      | 48x48 mm | Herkunftsland                       | AT               |
| Zolltarifnummer             | 85365080    | Gewicht                                               | 0.167 kg |                                     |                  |