

Fehlerstromauslöser, 30mA, allstromsensitiv, 4p



Sonepar Artikelnummer	120505658
EAN	4015082923457
Hersteller Artikelnummer	292345
Hersteller Typ	NZM2-4-XFIA30
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	6,06
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweise: AC/DC-Stromsensitivität nach dem Summenstromprinzip (im Bereich 0 ... 100 kHz). Beachten Sie die Abhängigkeit des Ansprechschwellenwerts von der Frequenz! Siehe Frequenzkennlinien-Kurve. Einstelltasten können abgedichtet werden. Verwendbar für NZM2-4, N2-4

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	50 .. 400 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	Max. Ansprechverzögerungszeit	30 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	50 .. 400 V
Verzögerungszeit einstellbar	Nein	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	6.060 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

- Deeplink Produktseite
- Montageanleitung
- 3D / BIM Objekt
- Lehrvideo
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Produktpräsentation
- Maßzeichnung
- Flussdiagramm