

NH-Sicherungslast-Schaltleiste 400A, Grösse 2



Sonepar Artikelnummer120802511

EAN4015081457762

Hersteller Artikelnummer149440

Hersteller TypFCFSDNH2BB185-CTO

Hersteller NameEATON

Gewicht (Kg)5,023

Zolltarif Nr.85365080

Phasenmittenabstand 185 mm Grösse 1 bis Grösse 3 für Transformator-Montageposition

Technische Daten

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V	Bemessungsdauerstrom Iu	400 A	Geeignet für Sicherungseinsätze	NH1, NH2
Polzahl	3	Ausführung des Betätigungselements	Deckelgriff	Schutzart (IP), frontseitig	IP2X
Ausführung als Hauptschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	120 kA	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0 kA	Mit Sicherungsüberwachung	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Kabeleinführung	sonstige	Mit Steckverbindern bestückt	Ja
Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontmontage	Ja	Geeignet für Sammelschienenaufbau	Ja
Position des Betätigungselements	vorne	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	5.023 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite