

Leistungsschalter für Motorschutz , 0,4-0,63A Magn. 8,2A



Sonepar Artikelnummer	120394781
EAN	9005738205087
Hersteller Artikelnummer	M4-32R-0,63
Hersteller Typ	M4-32R-0,63
Hersteller Name	BENEDIKT & JÄGER
Gewicht (Kg)	0,363
Zolltarif Nr.	85362010

Leistungsschalter für Motorschutz,Sicherungslose Bauart, Drehgriff, 0,4-0,63A Magn. 8,2A

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	0.4 .. 0.63 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	8.2 A	Auslösetechnik	elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	0.09 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.18 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlusses	Mit integriertem Hilfsschalter	Ja	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Ja	Phasenausfallempfindlich	Nein	Bemessungsdauerstrom I _u	32 A
Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	100 kA	Schutzart (IP)	IP20	Höhe	105 mm
Breite	45 mm	Tiefe	100 mm	Herkunftsland	KR
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.363 kg		