

Leistungsschalter für Motorschutz , 4-6A Magn. 78A



Sonepar Artikelnummer	120394792
EAN	9005738205148
Hersteller Artikelnummer	M4-32R-6
Hersteller Typ	M4-32R-6
Hersteller Name	BENEDIKT&JAEGER
Gewicht (Kg)	0,37
Zolltarif Nr.	85362010

Leistungsschalter für Motorschutz,Sicherungslose Bauart, Drehgriff, 4-6A Magn. 78A

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	4 .. 6 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	78 A	Auslösetechnik	elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	1.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	2.2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit integriertem Hilfsschalter	Ja	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Ja	Phasenausfallempfindlich	Nein	Bemessungsdauerstrom I _u	32 A
Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	100 kA	Schutzart (IP)	IP20	Höhe	105 mm
Breite	45 mm	Tiefe	100 mm	Herkunftsland	KR
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.370 kg		