

Unterspannungsauslöser, 600VAC



Sonepar Artikelnummer	120210812
EAN	4015082594480
Hersteller Artikelnummer	259448
Hersteller Typ	NZM1-XU600AC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,044
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Unverzögerte Trennung des NZM-Schutzschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser deaktiviert ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schalters während der Einschaltversuche sicher verhindert

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	600 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	600 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Verzögert	Nein	Geeignet für Leistungsschalter	Nein
Geeignet für Lastschalter	Ja	Geeignet für Motorschutzschalter	Nein
Geeignet für Überlastrelais	Nein	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.044 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung