

EMR-Koppelrelais-MasterPLUS, Push-In Technik



Sonepar Artikelnummer	121131917
EAN	8012823390512
Hersteller Artikelnummer	39.61.0.006.0060
Hersteller Typ	39.61.0.006.0060
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,034
Zolltarif Nr.	85364900

MasterPLUS schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 6 V AC/DC

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Ja	Mit LED-Anzeige	Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	6 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	6 V	Spannungsart zur Betätigung	AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Nennstrom	6 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	6 V	Antrieb, Polung	un gepolt	Schaltverhalten des Antriebs	monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast	Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	6 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	6 V	Betriebsspannung DC	6 V	Max. Einschaltstrom	10 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	6.2 mm	Höhe	94.3 mm
Tiefe	90.7 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.034 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite