

Treppenhaus-Lichtautomat, Einschaltwischer, 1 S, 16A, 230VAC, 3 Anschlüsse unten



Sonepar Artikelnummer	120476498
EAN	8012823336657
Hersteller Artikelnummer	14.91.8.230.0000
Hersteller Typ	14.91.8.230.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,058
Zolltarif Nr.	85364900

Treppenhaus-Lichtautomat (Funktion Einschaltwischer), retriggerbar, mit Nulldurchgangsschaltung, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO₂, Zeitbereich 0,5 bis 20 Min. geeignet für N-Schaltung, der Fußpunkt des Tasters und der L-Anschluss der Last liegen auf Punkt 3. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 3000 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Anschlussspannung: 230 V AC Alle Anschlüsse auf der unteren Seite. Zur Nachrüstung bestehender Anlagen und als Ersatz. Die Taster müssen zum Schalten der Lampenlast geeignet sein

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer	1	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Steuerspannung 1	230 V
Steuerspannungsart 1	AC	Rückfallverzögerung	0.5 .. 20 min	Funktion	elektronisch
Montageart	DIN-Schiene	Breite in Teilungseinheiten	1	Einbautiefe	60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Frequenz der Steuerspannung 1	50 .. 60 Hz	Bemessungsschaltstrom	16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	12 A	Taster Glimmlampenstrom	25 mA	Schaltungsart	3-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung	ohne	Stromstoßfunktion wählbar	Nein	Nachschtaltung	nachschtaltbar
Versorgungsspannung	230 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Max. Glühlampenlast	3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast	1500 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	1000 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	1000 VA
Max. Schaltleistung LED	600 W	Leistungsaufnahme	1.2 W	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.058 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite