

Stromstossschalter Reiheneinbau, 2 Kontakte 16A, 4 Schaltsequenzen, 12VDC



Sonepar Artikelnummer	120476547
EAN	8012823280103
Hersteller Artikelnummer	20.28.9.012.4000
Hersteller Typ	20.28.9.012.4000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,098
Zolltarif Nr.	85364900

Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Spulendaten 12 V DC, 5 W, 27 Ohm, Breite 17,5 mm, Schaltfolge: aus aus / an aus / aus aus / aus an, Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

Funktion	mechanisch Schalter	Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kontakte als Schließer	2
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Steuerspannung 1	12 V	Steuerspannungsart 1	DC
Bemessungsschaltstrom	16 A	Breite in Teilungseinheiten	1	Einbautiefe	58.4 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Versorgungsspannung	12 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Max. Glühlampenlast	2000 W	Max. Leuchtstofflampenlast	1000 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung)	1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	750 VA	Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	12 A	Geeignet für Handbedienung	Ja
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.098 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite