

AlphaRex³ D22 digitale Wochenzeitschaltuhr, 24 VAC, 2 Kanal, 2TE



Sonepar Artikelnummer	120380423
EAN	3245064126434
Hersteller Artikelnummer	412643
Hersteller Typ	412643
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,2
Zolltarif Nr.	91070000

Legrand AlphaRex³ D22, digitale Wochenzeitschaltuhr, 2 Kanal, 56 Schaltprogramme (28 pro Kanal), Betriebsspannung 24 V 50/60 Hz und DC, Programmerstellung direkt am Gerät oder mit PC, AlphaSoft, PC-Adapter(412873) und Datenschlüssel(412872). Dauer EIN/AUS, Ferienprogramm, Zufallsprogramm, 1 Std.-Test, PIN-Code Sperre, Betriebsstundenzähler, Hintergrundbeleuchtung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 5 Jahre Gangreserve, Ganggenauigkeit +/- 0,1 Sek/Tag, Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek., Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 2 Wechsler.

Technische Daten

Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kanäle	2	Versorgungsspannung	24 V
Gangreserve in Stunden	43800	24 h Programm	Ja	Wochenprogramm	Ja
Astroprogramm	Nein	Kontaktausführung	Wechsler (NO/NC)	Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	0.9996 s
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Frequenz der Versorgungsspannung	50 .. 60 Hz	Gangreserve in Jahren	5
Ganggenauigkeit pro Tag	0.1 s	Textführung im Display	Ja	Externe Programmierung	Ja
Mit Speicherkarte	Nein	60 min Programm	Nein	Jahresprogramm	Ja
Ferienprogramm	Ja	Impulsprogramm	Nein	Zyklusprogramm	Ja
Zufallsprogramm	Ja	Betriebsstundenzähler	Ja	Netzsynchon	Ja
Quarzgesteuert	Ja	Funkgesteuert	Nein	Funkgesteuert (DCF77)	Nein
GPS	Nein	Kürzeste Schaltzeit Kanal 2	0.996 s	Anzahl der Speicherplätze	56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja	Geeignet für Handbedienung	Ja	Externer Tastereingang	Nein
Schaltungsvorwahl	Ja	Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A	Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Breite in Teilungseinheiten	2	Breite	35.6 mm
Höhe	83 mm	Tiefe	60 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	91070000	Gewicht	0.200 kg		

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Gebrauchsanleitung