

Unterspannungsauslöser, 600VAC



Sonepar Artikelnummer	120211083
EAN	4015082661960
Hersteller Artikelnummer	266196
Hersteller Typ	NZM4-XU600AC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,218
Zolltarif Nr.	85362010

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Unverzögerte Trennung des NZM-Schutzschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser deaktiviert ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schalters während der Einschaltversuche sicher verhindert

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	600 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	600 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Verzögert	Nein	Geeignet für Leistungsschalter	Nein
Geeignet für Lastschalter	Ja	Geeignet für Motorschutzschalter	Nein
Geeignet für Überlastrelais	Nein	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.218 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation