

Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 20 kVar, 48 V 50 Hz



Sonepar Artikelnummer	120505674
EAN	4015082940003
Hersteller Artikelnummer	294000
Hersteller Typ	DILK20-11(48V50HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,51
Zolltarif Nr.	85364900

Zum Schalten in zentralen Kompensationssystemen mit 180-fachen transienten Spitzen. Die Kondensatoren werden über die voreilenden Hilfsschalter und die eingebauten Drahtwiderstände vorgeladen, wodurch der Einschaltstoßstrom reduziert wird.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	48 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz	20 kvar	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsschaltstrom	29 A	Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz	20 kvar	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Breite	45 mm	Höhe	135 mm	Tiefe	138 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.510 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild