

MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER



Sonepar Artikelnummer	120899685
Hersteller Artikelnummer	140MP-A3E-A63
Hersteller Typ	140MP-A3E-A63
Hersteller Name	ALLEN BRADLEY
Gewicht (Kg)	0,245
Zolltarif Nr.	85362010

Allen-Bradley 140MP-A3E-A63 Motorschutzschalter, 3-polig, Einstellbereich bis 0,63 A (140MP-A3E-A63). Kompakter Motorschutzschalter der 140MP-Baureihe mit thermisch-magnetischer Auslösung, für Hutschienenmontage.

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	0.4 .. 0.63 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	0.4 .. 0.63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.18 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Polzahl	3	Mit thermischem Überlastschutz	Ja
Bemessungsdauerstrom Iu	0.63 A	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC	100 kA
Schutzart (IP)	IP20	Höhe	96.8 mm
Breite	45 mm	Tiefe	85.5 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.245 kg		