

Vernetzter Doppelschalter, Sockel, 2 x 10 A (insgesamt max. 16 A), 60



Sonepar Artikelnummer	121130790
EAN	5413736368446
Hersteller Artikelnummer	552-72122
Hersteller Typ	552-72122
Hersteller Name	NIKO
Gewicht (Kg)	0,324
Zolltarif Nr.	85362010

Der vernetzte Doppelschalter Zigbee hat zwei Schaltkontakten zum Schalten der Beleuchtung. Er enthält einen Sender und einen Empfänger, die drahtlos mit dem drahtlosen intelligenten Hub für Niko Home Control (552 00001) kommunizieren können. Sie können den vernetzten Doppelschalter als Ersatz für einen herkömmlichen Schalter verwenden. Er ist mit einer Erweiterungsklemme versehen, sodass er, in Kombination mit einem herkömmlichen Taster, problemlos Mehrweg oder Kreuzschalter ersetzen kann. Bitte beachten Sie, dass Sie keine LED Beleuchtung auf dem herkömmlichen Taster hinzufügen können, wenn Sie ihn als Erweiterung für vernetzte Zigbee Geräte verwenden. Der vernetzte Doppelschalter kann seinen eigenen Kontakt schalten. Wenn der drahtlose intelligente Hub für Niko Home Control hinzugefügt wurde, lassen sich zusätzliche Funktionen mit der Niko Home Control Programmiersoftware konfigurieren. So kann dies und vieles weiteres in einer Stimmung oder Alles aus Funktion verbunden werden. Di

Technische Daten

Bussystem KNX	Nein	Andere Bussysteme	NHC
Montageart	Unterputz	Bemessungsstrom	10 A
Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein	Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein
Funk bidirektional	Nein	Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja	Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Min. Tiefe der Gerätedose	40 mm	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.324 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Zertifikat • Technische Information • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)