

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240VAC/DC, Vorwarnk, Ausgang 240W 24VDC



Sonepar Artikelnummer	120478435
EAN	8012823402857
Hersteller Artikelnummer	78.2E.1.230.2415
Hersteller Typ	78.2E.1.230.2415
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,882
Zolltarif Nr.	85044095

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC/DC, Ausgang 240 W bei 24 V DC, Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 24-28 V DC. Ausführung mit Vorwarnkontakt. Ausgangsnennstrom 10 A, max. Spitzenstrom 25 A-5 ms, interner Thermoschutz, Kurzschlusschutz am Ausgang. 2-stufiges Netzteil mit aktiven PFC: Nach Abschalten des Netzteiles - Reset durch Wegnahme der Versorgungsspannung. Mit Vorwarnung über LED-Anzeige und Ausgangskontakt. Die Eingangssicherung ist austauschbar. Breite: 60 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).

Technische Daten

Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	1. Ausgangsspannung	24 .. 28 V	Max. Ausgangsstrom 1	10.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1	24 V	Nennwert Ausgangsstrom 1	10 A	Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz	110 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC	110 .. 240 V	Leistungsabgabe	240 W	Ausgangsspannung einstellbar	Ja
Kurzschlussfest	Ja	Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz	110 .. 240 V	Ausgangsspannung geregelt	Nein
Leistungsaufnahme	275 VA	Stabilisiert	Ja	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite in Teilungseinheiten	3.4	Einbaubreite	60 mm	Einbauhöhe	136 mm
Direktmontage möglich	Nein	Breite	60 mm	Höhe	136 mm
Tiefe	129.3 mm	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	SIL nach IEC 61508	ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	1
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.882 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite