PRODUKTDATENBLATT

Leitungsschutzschalter

Sonepar Artikelnummer	121277863
EAN	4015081712762
Hersteller Artikelnummer	176080
Hersteller Typ	FAZ-B13/2-DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,222
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-DC, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 13 A, Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Schaltgeräte für DC-Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	**Polzahl (gesamt)**	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	2
Bemessungsstrom	13 A	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V**	0 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V**	0 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	**Breite in Teilungseinheiten**	2	**Einbautiefe**	70.5 mm
Bemessungsspannung	500 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV
Spannungsart	DC	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V**	10 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V**	10 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	**Verlustleistung**	4.6 W	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Unterputzmontage	Nein	**Überspannungskategorie**	3	**Verschmutzungsgrad**	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm^2	**Explosionsgeschützt**	Nein
Herkunftsland	RO	**Zolltarifnummer**	85362010	**Gewicht**	0.222 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln