

Leitungsschutzschalter, 40 A, 3p, Charakteristik: C



Sonepar Artikelnummer	120506049
EAN	4015081021727
Hersteller Artikelnummer	102296
Hersteller Typ	FAZ-C40/3-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,388
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-RT, 3-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 40 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	C	Polzahl (gesamt)	3	Anzahl der abgesicherten Pole	3
Bemessungsstrom	40 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	0 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	0 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Breite in Teilungseinheiten	3	Einbautiefe	70.5 mm
Bemessungsspannung	415 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Spannungsart	AC	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	15 kA	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	15 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	Verlustleistung	10.2 W	Energiebegrenzungsklasse	3
Unterputzmontage	Nein	Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1 .. 25 mm²	Explosionsschutz	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.388 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm