PRODUKTDATENBLATT

FI-Schalter, 63A, 2p, 30mA, Typ A

Sonepar Artikelnummer	120025591
EAN	4015082354312
Hersteller Artikelnummer	235431
Hersteller Typ	PFIM-63/2/003-A-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,21
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 2-polig, Bemessungsstrom Ein: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	2	**Bemessungsstrom**	63 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	A	**Breite in Teilungseinheiten**	2	**Bemessungsspannung**	230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV	**Verlustleistung**	9.7 W
Montageart	DIN-Schiene	**Selektiver-Typ**	Nein	**Kurzzeitverzögerter Typ**	Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA	**Stoßstromfestigkeit**	0.25 kA	**Spannungsart**	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	**Frequenz**	50 Hz	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Ja
Schutzart (IP)	IP20	**Einbautiefe**	70.5 mm	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1.5 .. 16 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1.5 .. 35 mm^2
Farbe	grau	**RAL-Nummer (ähnlich)**	7035	**Gerätebreite**	35 mm
Explosionsgeschützt	Nein	**Gerätehöhe**	80 mm	**Gerätetiefe**	76 mm
Herkunftsland	RS	**Zolltarifnummer**	85362010	**Gewicht**	0.210 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln