

EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 40 A, NOT-AUS-Funktion, Aufbau



Sonepar Artikelnummer	121282146
EAN	4015082953348
Hersteller Artikelnummer	199930
Hersteller Typ	P1-40/12-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,534
Zolltarif Nr.	85365015

EIN-AUS-Schalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 40 A, Funktionen: NOT-AUS-Funktion, Ausstattung: Roter Knebelgriff und gelbe Frontplatte, Hilfsschalter, Montageart: Aufputzmontage, Polzahl: 3-polig, Schutzart: IP65

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	40 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	40 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	15 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.64 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	22 kW
Schaltleistung bei 400 V	22 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	80 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	100 mm
Höhe	180 mm	Tiefe	107 mm	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	85365015	Gewicht	0.534 kg		