

Printrelais, 1 W 10A, Kontaktmaterial AgSnO2, Spule 6VDC sensitiv



Sonepar Artikelnummer	120477202
EAN	8012823121895
Hersteller Artikelnummer	43.41.7.006.4000
Hersteller Typ	43.41.7.006.4000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,01
Zolltarif Nr.	85364900

niedriges Printrelais 1 Wechsler für 10 A /250 V AC Kontaktpinraster: 3.2 mm Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 6 V DC, 0.25 W, 150 Ohm, Relaisschutzart: RT II

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	6 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Nennstrom	10 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silberzinnoxid (AgSnO2)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	6 V	Max. Einschaltstrom	15 A	Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	Breite	10.2 mm	Höhe	15.4 mm
Tiefe	30.2 mm	Herkunftsland	ES	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.010 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite