

Leistungsschalter für Motorschutz , 0,63-1A Magn. 13A



Sonepar Artikelnummer	120394782
EAN	9005738205100
Hersteller Artikelnummer	M4-32R-1
Hersteller Typ	M4-32R-1
Hersteller Name	BENEDIKT & JAEGER
Gewicht (Kg)	0,367
Zolltarif Nr.	85362010

Leistungsschalter für Motorschutz,Sicherungslose Bauart, Drehgriff, 0,63-1A Magn. 13A

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	0.63 .. 1 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	13 A	Auslösetechnik	elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	0.18 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.25 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit integriertem Hilfsschalter	Ja	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Ja	Phasenausfallempfindlich	Nein	Bemessungsdauerstrom I _u	32 A
Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechni k	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussaussc haltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	100 kA	Schutzart (IP)	IP20	Höhe	105 mm
Breite	45 mm	Tiefe	100 mm	Herkunftsland	KR
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.367 kg		