

AlphaRex3 D11 BLE 230VAC Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal, ohne Display



Sonepar Artikelnummer	120932135
EAN	3414972237192
Hersteller Artikelnummer	412731
Hersteller Typ	412731
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,097
Zolltarif Nr.	91070000

Legrand AlphaRex³ D11 BLE, digitale Wochenzeitschaltuhr , 1 Kanal, ohne Display, 28 Schaltprogramme, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Programmerstellung per App Time Switch von Legrand direkt über Bluetooth programmierbar. Dauer EIN/AUS, Ferienprogramm, Zufallsprogramm, 1 Std.-Test, PIN-Code Sperre, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 5 Jahre Gangreserve, Ganggenauigkeit +/- 0,1 Sek./Tag, Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek., Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 1 Wechsler. 1TE

Technische Daten

Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kanäle	1	Versorgungsspannung	230 V
24 h Programm	Ja	Wochenprogramm	Ja	Astroprogramm	Nein
Kontaktausführung	Wechsler (NO/NC)	Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	60 s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Frequenz der Versorgungsspannung	50 .. 60 Hz	Gangreserve in Jahren	5	Ganggenauigkeit pro Tag	0.1 s
Textführung im Display	Nein	Externe Programmierung	Ja	Mit Speicherkarte	Nein
60 min Programm	Nein	Jahresprogramm	Nein	Ferienprogramm	Ja
Impulsprogramm	Nein	Zyklusprogramm	Nein	Zufallsprogramm	Ja
Betriebsstundenzähler	Nein	Netzsynchon	Ja	Quarzgesteuert	Ja
Funkgesteuert	Nein	Funkgesteuert (DCF77)	Nein	GPS	Nein
Anzahl der Kontakte	1	Anzahl der Speicherplätze	28	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja
Geeignet für Handbedienung	Ja	Externer Tastereingang	Nein	Schaltungsvorwahl	Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A	Max. Schaltleistung LED	1000 W	Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Breite in Teilungseinheiten	1	Breite	17.5 mm
Höhe	83 mm	Tiefe	60 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	91070000	Gewicht	0.097 kg		

Abbildungen

Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Technische Information