PRODUKTDATENBLATT

Motorschutzschalter 1..1,6A

Sonepar Artikelnummer	121011505
EAN	4015081972371
Hersteller Artikelnummer	199153
Hersteller Typ	PKZM0-1,6-PI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,333
Zolltarif Nr.	85362010

Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser 1 - 1,6 A: max. 24,8 A, Abschalttechnik Thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz Ja, Phasenausfallempfindlich Ja, Bemessungsdauerstrom Iu 1,6 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,25 kW, 400 V 0,55 kW, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Polzahl 3: Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 150 kA, Gerät IP20, Anschlussklemmen IP20, Lagerung - 40 - 80 °C, Offen -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	1 .. 1.6 A	**Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers**	25 A	**Auslösetechnik**	thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V**	0.25 kW	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	0.55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Federzuganschluss	**Mit integriertem Hilfsschalter**	Nein	**Polzahl**	3
Mit thermischem Überlastschutz	Nein	**Phasenausfallempfindlich**	Ja	**Bemessungsdauerstrom Iu**	1.6 A
Verlustleistung	5.36 W	**Ausführung des Betätigungselements**	Drehknopf	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	**Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC**	150 kA	**Schutzart (IP)**	IP20
Höhe	109 mm	**Breite**	45 mm	**Tiefe**	75 mm
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	85362010	**Gewicht**	0.333 kg

Abbildungen

Produktbild Ansicht links

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln