

Hauptschalter 3-polig O/OFF-I/ON



Sonepar Artikelnummer120111608
EAN9005738925930
Hersteller ArtikelnummerLTS80 EH4 A3
Hersteller TypLTS80 EH4 A3
Hersteller NameBENEDIKT&JAEGER
Gewicht (Kg)0,223
Zolltarif Nr.85365080

Hauptschalter 80A Einbau 3-polig, sperrbar

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	80 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	sonstige	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V	Bemessungsbetriebsspannung	220 .. 690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	80 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	18.5 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	3 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	22 kW	Schaltleistung bei 400 V	22 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	10 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein
Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüsse	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.223 kg		