

Fehlerstromschutzschalter 40A 4 pol 30mA Typ A VSF GV



Sonepar Artikelnummer	121269287
EAN	9010653084709
Hersteller Artikelnummer	EP-502618
Hersteller Typ	PFIM-40/4/003-XA-GV
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,343
Zolltarif Nr.	85362010

Residual current circuit-breaker, 4 pole, Residual current circuit-breaker for residential and commercial applications, Rated current In 40 A, Rated short-circuit strength Icn 10 kA, Rated fault current IΔN 0.03 A, Type A, Tripping non-delayed s..., Pulse-current sensitive, Partly surge-proof 250 A

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	40 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Verlustleistung	13.1 W
Montageart	DIN-Schiene	Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1.5 .. 35 mm ²
Farbe	grau	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm
Explosionsschutz	Nein	Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.343 kg