PRODUKTDATENBLATT

FI-Relais, 30mA

Sonepar Artikelnummer	121049848
EAN	4015082855550
Hersteller Artikelnummer	285555
Hersteller Typ	PFR-003
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,182
Zolltarif Nr.	85364110

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: pulsstromsensitiv. Bemessungssteuerspannung: Us = 230 V AC (50/60 Hz). Integrierter Hilfsschalter (1 C/O). Ringtransformator muss ebenfalls bestellt werden. Nicht UL/CSA-zugelassen. Verwendbar für: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	184 .. 276 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	0 V
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	**Max. Ansprechverzögerungszeit**	20 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue	276 V	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	184 .. 276 V
Verzögerungszeit einstellbar	Nein	**Herkunftsland**	ES
Zolltarifnummer	85364110	**Gewicht**	0.182 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln