

Einph.Spannungsüberwachungsrelais Betriebssp:AC/DC 24...240V 16A 2Wechsler

Einstellber.:AC/DC 10 ...500V



Sonepar Artikelnummer121376772

EAN4017254170195

Hersteller Artikelnummer040027710200

Hersteller TypMRU 1

Hersteller NameEBERLE

Gewicht (Kg)0,168

Zolltarif Nr.85364900

Das Überwachungsrelais MRU 1 dient der Überwachung von Wechsel- oder Gleichspannungen für den Einstellbereich AC/DC 10 ...500V. Es überwacht die Spannungsgröße innerhalb zwei unabhängig einstellbarer Grenzwerte (Umin, Umax). Über den frontseitigen DIP Schalter wird zwischen AC und DC, Über- und Unterspannung mit oder ohne Speicherfunktion gewählt.

Technische Daten

Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Versorgungsspannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Versorgungsspannung DC	24 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1	10 .. 500 V	Spannungsart des Messbereichs	AC/DC	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Bemessungsschaltstrom	16 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein
Externe Stromversorgung erforderlich	Ja	Versorgungsspannung AC 60 Hz	24 .. 240 V	1-Phasen-Unterspannung möglich	Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich	Nein	1-Phasen-Überspannung möglich	Ja	3-Phasen-Überspannung möglich	Nein
1-Phasen-Fenster möglich	Nein	3-Phasen-Fenster möglich	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung	Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung	Ja	Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster	Nein	Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	10 s	Anzahl der Kontakte als Wechsler	2	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 240 V	Betriebsspannung DC	24 .. 240 V	Breite	52 mm
Höhe	90 mm	Tiefe	65 mm	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.168 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite