

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, 1 Wechsler für 16 A, Spule 28 V DC



Sonepar Artikelnummer	120477124
EAN	8012823244471
Hersteller Artikelnummer	40.61.9.028.4000
Hersteller Typ	40.61.9.028.4000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,017
Zolltarif Nr.	85364900

Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgSnO2) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 28 V DC, 0,65 W, 1200 Ohm, Relaischutzart: RT II

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	sonstige	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	28 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Nennstrom	16 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silberzinnoxid (AgSnO2)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	28 V	Max. Einschaltstrom	30 A	Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	Breite	12,4 mm	Höhe	25 mm
Tiefe	29 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.017 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite