PRODUKTDATENBLATT

Leitungsschutzschalter, 32 A, 1p, Charakteristik: B

Sonepar Artikelnummer	120506146
EAN	4015081296965
Hersteller Artikelnummer	132747
Hersteller Typ	FAZ-B32/1-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,13
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-RT, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 32 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	**Polzahl (gesamt)**	1	**Anzahl der abgesicherten Pole**	1
Bemessungsstrom	32 A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Nein	**Breite in Teilungseinheiten**	1
Einbautiefe	70.5 mm	**Bemessungsspannung**	240 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Spannungsart**	AC	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V**	15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	15 kA	**Frequenz**	50 .. 60 Hz	**Verlustleistung**	3.5 W
Energiebegrenzungsklasse	3	**Unterputzmontage**	Nein	**Überspannungskategorie**	3
Verschmutzungsgrad	2	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 75 °C	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1 .. 25 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm^2
Explosionsgeschützt	Nein	**Herkunftsland**	RO	**Zolltarifnummer**	85362010
Gewicht	0.130 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln