PRODUKTDATENBLATT

Arbeitsstromauslöser, 110-130VAC/DC

Sonepar Artikelnummer	120210731
EAN	4015082597245
Hersteller Artikelnummer	259724
Hersteller Typ	NZM1-XA110-130AC/DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,074
Zolltarif Nr.	85389099

Das optionale Zubehör für die Leistungsschalterserie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die modularen Funktionsgruppen ermöglichen eine flexible und einfache Montage. Hinweis: Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst. Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein versehentliches Berühren der Hauptkontakte des Schalters bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM..-XHIV. oder dem Arbeitsstromauslöser NZM..-XU. installiert werden.
Verwendbar für: NZM1(-4), N(N/O)1(-4)

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 .. 130 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	**Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches**	0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	110 .. 130 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A	**Anzahl der Kontakte als Schließer**	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	**Anzahl der Kontakte als Wechsler**	0
Geeignet für Leistungsschalter	Nein	**Geeignet für Lastschalter**	Ja
Geeignet für Motorschutzschalter	Nein	**Geeignet für Überlastrelais**	Nein
Herkunftsland	RO	**Zolltarifnummer**	85389099
Gewicht	0.074 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln