

Steckrelais, LED und Freilaufdiode, 4 Wechsler 7A, Spule 125VDC



Sonepar Artikelnummer	120477802
EAN	8012823101309
Hersteller Artikelnummer	55.34.9.125.0090
Hersteller Typ	55.34.9.125.0090
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,035
Zolltarif Nr.	85364900

Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 125 V DC, 1 W, 17300 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/13, Standardpolarität), Relaischutzart: RT I

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC	125 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	4
Nennstrom	7 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	gepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	125 V	Max. Einschaltstrom	15 A	Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT I	Breite	20.7 mm	Höhe	37.2 mm
Tiefe	27.7 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.035 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite