

Fehlerstromschutzschalter FRCdM-25/2/003-G/B



Sonepar Artikelnummer	121067514
EAN	9010238122802
Hersteller Artikelnummer	300638
Hersteller Typ	FRCdM-25/2/003-G/B
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,32
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter FRCdM, 2-polig, Bemessungsstrom Ein: 25 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	2	Bemessungsstrom	25 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	B	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Ja	Kurzzeitverzögerter Typ	Ja	Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA
Stoßstromfestigkeit	3 kA	Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.5 .. 35 mm ²	Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm	Explosionsschutz	Nein
Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.320 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm