

Printrelais, 2 W 10A, Spule 230VAC



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120477567

8012823247755

55.12.8.230.0000

55.12.8.230.0000

FINDER

0,032

85364900

Miniatur-Printrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 230 V AC, 1,5 VA, 17000 Ohm, Relaischutzart: RT I

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	2
Nennstrom	10 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	230 V
Antrieb, Polung	ungepolt	Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast	Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 V
Max. Einschaltstrom	20 A	Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT I
Breite	20.7 mm	Höhe	37.2 mm	Tiefe	27.7 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.032 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite