PRODUKTDATENBLATT

Softstarter, 135 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Baugröße FS4

Sonepar Artikelnummer	120802449
EAN	4015081317363
Hersteller Artikelnummer	134921
Hersteller Typ	DS7-340SX135N0-N
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,7
Zolltarif Nr.	85371098

Softstarter, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 75 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 100 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 135 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS4, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	135 A	**Bemessungsbetriebsspannung Ue**	230 .. 480 V	**Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V**	30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	75 kW	**Funktion**	eine Drehrichtung	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	**Auslöseklasse**	sonstige	**Schutzart (IP)**	IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	0 kW	**Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V**	0 kW	**Interne Überbrückung**	Ja
Mit Display	Nein	**Drehmoment-Regelung**	Nein	**Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating**	40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	**Spannungsart zur Betätigung**	AC/DC	**Integrierter Überlastschutz des Motors**	Nein
Schutzart (NEMA)	1	**Herkunftsland**	GB	**Zolltarifnummer**	85371098
Gewicht	3.700 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln