

16 A SAFETY CONTACTOR



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120899194      |
| Hersteller Artikelnummer | 100S-C16EJ32BC |
| Hersteller Typ           | 100S-C16EJ32BC |
| Hersteller Name          | ALLEN BRADLEY  |
| Gewicht (Kg)             | 0,48           |
| Zolltarif Nr.            | 85364190       |

Allen-Bradley 100S-C16EJ32BC Sicherheitsschütz, 16 A, Steuerspannung Spule EJ. Zwangsgeführte Hilfskontakte nach EN ISO 13849 für sicherheitsrelevante Schaltungen.

Technische Daten

|                                            |          |                                            |                  |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung DC          | 24 V     | Spannungsart zur Betätigung                | DC               |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0        | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 32 A     | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 16 A             |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5.5 kW   | Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 3        | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 2                |
| Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein     | Herkunftsland                              | US               |
| Zolltarifnummer                            | 85364190 | Gewicht                                    | 0.480 kg         |