

Drehstrom-Spannungswächter m.N-Überwachung 3x173...3x287VAC 8A 1Wechsler



Sonepar Artikelnummer	121376768
EAN	4017254170164
Hersteller Artikelnummer	040017611200
Hersteller Typ	DWUS 1
Hersteller Name	EBERLE
Gewicht (Kg)	0,083
Zolltarif Nr.	85364900

Drehstrom-Spannungswächter mit N-Überwachung überwacht Über- und Unterspannung. Das Relais überwacht neben seiner eigenen Versorgungsspannung das Vorhandensein des Neutralleiters, die Unter- und die Überspannung (getrennte Einstellung). Tritt eine Spannungsstörung auf, öffnet das entsprechende Relais (ein Unterspannungs- und ein Überspannungsausgang) nach Ablauf der vom Benutzer eingestellten Verzögerung. Falls die Versorgungsspannung unter 60% Un fällt, öffnet das Relais sofort ohne die Verzögerung abzuwarten. Fehlerzustandanzeige durch rote LED

Technische Daten

Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Spannungsmessbereich 1	172.5 .. 287.5 V	Spannungsart des Messbereichs	AC
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsschaltstrom	8 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klammeranschlusss
Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Externe Stromversorgung erforderlich	Nein	1-Phasen-Unterspannung möglich	Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich	Ja	1-Phasen-Überspannung möglich	Nein	3-Phasen-Überspannung möglich	Ja
1-Phasen-Fenster möglich	Nein	3-Phasen-Fenster möglich	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung	Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster	Nein	Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	10 s	Anzahl der Kontakte als Wechsler	2	Breite	17.6 mm
Höhe	90 mm	Tiefe	64 mm	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.083 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite